

DETECTOR DE TENSION TRADICIONAL Y PERSONAL DOS DETECTORES EN 1 - HASTA 69 kV - SEW



Detector de Tensión Tradicional y Personal, Modelo 289 SVD- A

SEW una de las empresas mas reconocidas mundialmente por tener una gran variedad de equipos detectores de tensión, presenta el mas novedoso y eficiente equipo que realiza dos funciones en un solo dispositivo. Se trata del detector de tensión tradicional, que además puede ser usado como detector de tensión personal.

El equipo en ambos modos puede ser utilizado en sistemas energizados de corriente alterna, desde los 100 Volts hasta 69 kV. Además tiene la opción de eliminar la señal acústica cuando el usuario lo decida. Tiene selector para apagarlo, realizar auto test y ponerlo en posición activa (NCV) para verificación o advertencia de sistema energizado.

Es un dispositivo muy útil para el personal del área eléctrica tanto en líneas como subestaciones, para trabajos en salas eléctricas en minería, personal de bomberos, y en general para cualquier persona que realice labores en las cercanías de sistemas energizados. Puede ser usado en cualquier lugar y en cualquier situación siguiendo los protocolos establecidos por su empresa.

Uso Como Detector de Tensión Personal

Para utilizarlo como detector de tensión personal, se puede colocar en el brazo, cinturón, bolsillo de la camisa o buzo y también colgarlo en el cuello. El equipo estando activo, cuando se aproxima a un sistema energizado, advierte al trabajador del riesgo eléctrico, emitiendo una señal acústica y luminosa que es proporcional a la distancia de la fuente, es decir, mientras mas cerca este de la fuente, mas intenso será la señal acústica y luminosa.

Uso Como Detector de Tensión Tradicional

Para usarlo como un detector de tensión tradicional, el equipo trae un soporte y adaptador con cabezal universal para instalarlo en una pértiga de largo adecuado según el nivel de tensión. Después de realizar el auto test, se debe colocar el selector en la posición activo (NCV) y posteriormente acercarlo a la fuente para verificación de la tensión. Si el equipo detecta una tensión superior a 100 Volts, emitirá una señal acústica y luminosa proporcional a la distancia hacia la fuente.



Características Técnicas

- * Detector de Tensión Tradicional y Personal, fácil de usar y llevar
- * Advierte de voltajes peligrosos desde 100 Volts a 69 kV
- * Para usar: con pértiga, casco, cinturón , brazo o simplemente colgarlo al cuello
- * Para uso interior y exterior
- * Estanco grado IP65
- * Botón de auto prueba
- * Señal acústica y luminosa varía con la distancia a la fuente
- * La señal acústica puede ser cancelada
- * Puede utilizarse con pértiga, usando adaptador especial.
- * Bajo consumo de la batería (AA 3 x 1,5 Volts).
- * En conformidad con Normativas CE: EN61326-1

Características Generales Para Solicitarlo

Código : 15020025
 Catalogo : 289 SVD-A
 Marca : SEW
 Mayor Información : Solicitarla a su proveedor Altapro