

## Detector de Tensión Personal – HASEGAWA Modelo HXW-6



### Detector de Tensión Personal

HASEGAWA de origen Japonés, presenta el nuevo detector de tensión personal modelo HXW-6 con estándar CE. Los detectores de tensión personal de HASEGAWA, están diseñado para detectar campos eléctricos que rodean a los conductores y equipos eléctricos energizados, sin establecer contacto físico con el mismo.

El detector personal puede ser usado en cualquier lugar y en cualquier situación siguiendo los protocolos establecidos por su empresa. Cuando el usuario se aproxima a un equipo energizado, el sensor capta el campo eléctrico generado por este e inmediatamente se activa lentamente la señal sonora al tiempo que se enciende una brillante luz roja que advierte al operario la presencia de tensión en el equipo bajo prueba. Si el usuario decide acercarse más al equipo energizado, aumentara la señal acústica y luminosa indicándole al usuario extremar las medidas de seguridad. De esta forma se proporciona un nivel de protección adicional a los trabajadores.

Pueden usarse en la mano, brazo, casco o simplemente colgarse según sea el modelo. El umbral inicial comienza en los 220 Volts.

### Características Técnicas

- \* Pequeño y liviano (77 x 40 x 14 mm, 50 gr).
- \* Puede usarse en la mano o el brazo.
- \* Especialmente recomendado en salas eléctricas o espacios confinados
- \* Estanco grado IP65
- \* Botón de auto prueba
- \* Señal acústica (+ 65 dB a 60 cm ) y luminosa varía con la distancia a la fuente
- \* Rango recomendado de uso 220 V a 69 kV.
- \* Batería de bajo consumo (Incluida).
- \* En conformidad con Normativas CE

### Características Generales Para Solicitarlo

Código : 15010310  
Catalogo : HXW-6  
Marca : HASEGAWA - Japón  
Mayor Información : Solicitarla a su proveedor Altapro